

Motion Sensor FGMS-001

Produktbeschreibung:

Der Fibaro Motion Sensor ist ein Multifunktionsgerät. Er ist nicht nur ein Bewegungsmelder, sondern hat gleichzeitig auch noch ein Thermometer, einen Lichtsensor und einen Seismographen eingebaut. Er ist eine Batterie betriebenes Gerät, welches leicht und schnell auf dem Home Center anzumelden geht.

Produkt Highlights:

- hat einen kleine Erdbeben Erkennung Funktion
- Batterie betrieben
- Kabellose Kommunikation via Z-Wave



Technische Daten:

- Energieversorgung CR123A Batterie, 3,6VDC
- Nach EU Normen: LVD 2006/95/WE; EMC 2004/108/WE; R&TTE 1999/5/WE; RoHS II
- Arbeitsfähig in einer Umgebungstemperatur zwischen 10-40°C
- Messbare Temperatur -20°C-100°C
- Temperatur wird mit einer Genauigkeit von 0,5°C angegeben
- Lichtstärke kann von 0 – 32000 LUX gemessen werden
- Reichweite bis zu ca. 50 Meter außerhalb geschlossener Räume und bis zu 30 Meter in geschlossenen Räumen
- Funkverbindungstyp: Z-Wave
- Frequenz: 868,4MHz